

# Technická informace

## Kompatibilita čteček KeyProx, MAX<sup>3</sup>, MAXM2000

V tabulkách jsou uvedeny **POUZE PŘÍKLADY** možných kombinací různých technologií čteček, karet a modulů k ústřednám GALAXY. Tabulky nemohou postihnout celé spektrum čtecích technologií, variant přívěsků, karet atd. Proto v případě požadavku na jiné čtecí technologie (Biometriky, iClass atd.), speciální karty či přívěsky nás prosím kontaktujte.

### TECHNOLOGIE MOTOROLA INDALA

MODUL	MAXM2000
ČTEČKA	ASR605 (26b) ASR603 (26b) atd...
KARTA	ASC-121T
PŘÍVĚSEK	ASK-116T FLEXTAG – nalepovací

### TECHNOLOGIE MOTOROLA INDALA LITE

MODUL	MAXM2000
ČTEČKA	ASR605 LITE (26b) ASR603 LITE (26b) atd...
KARTA	ASC-121T LITE
PŘÍVĚSEK	ASK-116T LITE

**Poznámka:** LITE čtečka nedokáže signalizovat stav zastřeženo zhasnutím a stav zapínání oranžově!

### TECHNOLOGIE HID

MODUL	MAXM2000
ČTEČKA	PROXPOINT PLUS PROXPOINT DESIGNER MINIPROX atd...
KARTA	PROXCARD II 1326NMSS (26b) ISOPROX II PROG (26b)
PŘÍVĚSEK	PROXKEY II MICROPROX TAG
<b>možná kombinace s klávesnicí se čtečkou KEYPROX HID</b>	
MODUL	KEYPROX HID
ČTEČKA	-
KARTA	PROXCARD II 1326NMSS (26b) ISOPROX II PROG (26b) - tenká
PŘÍVĚSEK	

**Poznámka:** MAXM2000 v.1.30 musí být v režimu transparentní čtení

**Poznámka:** KEYPROX HID NEČTOU HID karty ve formátu 40bitů Wiegand!!!!

**Poznámka:** KEYPROX HID má duální čtečku tzn. v případě potřeby dokáže číst i karty technologie EM

## TECHNOLOGIE EM

MODUL	MAXM2000
ČTEČKA	EM RDR (32b) Indala EM reader (32b)
KARTA	UNIQUE CARD I GALKARTA
PŘÍVĚSEK	GALPRIVESEK
<b>možná kombinace s klávesnicí se čtečkou KEYPROX</b>	
MODUL	KEYPROX
ČTEČKA	-
KARTA	UNIQUE CARD I GALKARTA
PŘÍVĚSEK	GALPRIVESEK – hruška

**Poznámka:** MAXM2000 v.1.30 musí být v režimu transparentní čtení

MODUL	- připojeno přímo na sběrnici
ČTEČKA	MAX <sup>3</sup> (GALMAX03)
KARTA	GALKARTA
PŘÍVĚSEK	GALPRIVESEK - hruška

**Poznámka:** ke čtečkám MAX3 je nutné prodávat pouze uvedené originální karty. Speciální číslo karty je vytištěno přímo na kartě.

**Poznámka:** čtečka MAX3 se na sběrnici připojuje přes krabici GALMAX03BOX.

**Poznámka:** Jelikož čtečka KEYPROX čte čísla karet v nešifrovaném tvaru narozdíl od čteček Galmax, MAX3 a MicroMAX které čísla šifrují není vhodné tyto čtečky sdružovat do jednoho systému.

Pokud je nutné tyto čtečky připojit do jednoho systému, je nutné číslo jedné karty zadat do systému na dvě nezávislé pozice ve dvou různých tvarech.

## TECHNOLOGIE MIFARE

MODUL	MAXM2000
ČTEČKA	iCLASS R10 (32b) (HID) MIFARE 13.56M (32b) (Indala) MIFARE čtečka (34b) (IE)
KARTA	MIFARE 1K KARTA
PŘÍVĚSEK	MIFARE 1K TAG

TI kompatibility čteček rev02\_2005.pdf

**Honeywell**

Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Havránkova 33 BRNO - Dolní Heršpice 619 00, tel.: +420 543 558 100 a 111, fax: +420 543 558 117 a 118

Pištěkova 782, PRAHA 4 - Chodov 149 00, tel.: +420 271 001 700, a 711, fax: +420 271 001 710

Kukučínova 10, OSTRAVA - Hulváky 709 00, tel.: +420 596 617 425, fax: +420 596 617 426

www.olympo.cz, e-mail: obchod@olympo.cz